616, 5881, 6P3S, 7027, 7591.. – Kathodenbias für AB1-Betrieb aus den Datenblättern

	STC – 6l6G Triode	STC/RCA – 6l6(G), 6P3S	RCA 7027 A	RCA-6l6	RCA – 6l6	Sylvania-6l6GC-Ultr.-Lin.	RCA 7027 A	Sylvania - 7591
Plate V.	325	360	380	400	400	410	425	450
Screen V.		270	380	250	300	410	415	400
Bias Resistor in Ohm	550	250	180	190	200	220	200	200
Zero Signal Plate in mA	60	88	138	96	112	134	150	82
Max Signal Plate in mA	66	100	170	110	128	155	196	94
Zero Signal Screen in mA		5	5.6	4.6	7		8	11.5
Max Signal Screen in mA		19	20	10.8	16		20	22
Load Resistance Plate to Plate in Ohm	7000	9000	4500	8500	6600	8000	3800	9000
Max Signal Power Out in Watt	7	24.5	36	24	32	24	44	28