Belegungsplan für Gegentakt-Ausgangsübertrager ATH 81 (PM 114b) 200 Watt

primär 1: Pin:	KOhm	
2	0	Anode 1
3	30 %	Gitter 1
4	2,5	

U + (4 + 5) Brücke einlöten

primär 2: Pin:	KOhm	
5	0	
6	70 %	Gitter 2
7	2,5	Anode 2

sekundär 1: Pin:	Ohm
11	0
12	4
13	8

sek. 2: Pin:	Ohm
15	0
16	4
17	8

Sekundär Info (+) = Zusammenfassen

4 Ω : (11+15) und (12+16)

8 Ω : (11+15) und (13+17)

16 Ω : 11 (12+15) frei 16

|— 16 Ω —| weil $4^2 = 16$!