Stückliste Müller "Classic" zu Schaltplan Version 2.0 vom 02.03.2007

Komponente	Beschreibung	Text	Lieferant	Teilenummer	Menge	Anmerkung
Fa. Banzai-Effects						
Klinkenbuchse	Mono Schalter		Banzai	SKU14558	5	
Fa. Conrad						
Aderendhülsen	1mm²		Conrad	611875	1	100er Pack für Relais
D5, D6, D7, D8	1N5400		Conrad	162361	4	
C1	1µF		Conrad	360155	1	
R80, R81, R82, R83	1k	4W	Conrad	402133	4	
R52, R68	1M	0,25W	Conrad	408522	1	100er Pack
R78, R79, R84, R85	1R	1W	Conrad	419206	4	
R29, R30, R31, R32	100R	1W	Conrad	419443	4	
R69	470R		Conrad	419524	1	
R33, R34	560R		Conrad	419532	2	
R38, R44	820R		Conrad	419559	2	
R7	1.2k		Conrad	419575	1	
R3, R14, R22	1.8k		Conrad	419591	3	
R62	2.2k		Conrad	419605	1	
R40	2.7k		Conrad	419613	1	
R64	4.7k		Conrad	419648	1	
R74, R75, R76, R77	5.6k	1W	Conrad	419656	4	
R18, R26, R43, R50, R56, R66	10k	1W	Conrad	419680	6	
R86	15k		Conrad	419702	1	
R10	27k		Conrad	419737	1	
R1, R12, R35, R36	33k		Conrad	419745	4	
R25, R65	39k		Conrad	419753	2	
R47, R87	56k		Conrad	419770	2	
R55, R70	82k	1W	Conrad	419796	2	
R4, R8, R9, R15, R17, R23, R24, R39, R45, R46, R49, R71, R90, R92	100k	1W	Conrad	419800	14	
R63	120k	1W	Conrad	419818	1	
R6	150k		Conrad	419826	1	
R21, R59, R60, R72, R73	220k		Conrad	419842	5	
R58	390k		Conrad	419877	1	
R5, R19, R20, R28, R41, R42	470k		Conrad	419885	6	
R2, R37, R48, R53, R61, R67, R91	1M		Conrad	419923	7	
R11, R13, R51, R54, R57	2.2M		Conrad	419966	5	
R16	5.1k		Conrad	420824	1	
C18	250µF	16V	Conrad	446056	1	
C15	1.5nF		Conrad	458821	1	
Rel6, Rel7	AQY210EH		Conrad	504859	2	
Netzfilter			Conrad	521486	1	
Abstandsbolzen	M3 25mm		Conrad	521676	2	10er Pack
Kabelschelle	selbstklebend		Conrad	530867	10	
Sicherungshalter			Conrad	533882	2	
Isolierschlauch			Conrad	608092	5	oder Bürklin, Conrad muss getestet werden
SW8, SW9	SPST		Conrad	700623	2	
SW3, SW4, SW5	2xUM	APEM	Conrad	700636	3	
SW1, SW2, SW6	1xUM		Conrad	701160	3	
Buchse Switches			Conrad	740048	1	
Stecker Switches			Conrad	740096	1	
Fa. Mm4u						
Chassis			mm4u		1	
Fa. Reichelt						
SW7	Drehschalter		Reichelt	ds 4	1	
VR19	25k	trim	Reichelt	PT 15-L 25k	1	

Stückliste Müller "Classic" zu Schaltplan Version 2.0 vom 02.03.2007

Komponente	Beschreibung	Text	Lieferant	Teilenummer	Menge	Anmerkung
C40, C41, C47	47µF	100V	Reichelt	RAD 105 47/100	3	
C27, C28, C29	4700µF	16V	Reichelt	RAD 4.700/16	3	
C33	22µF	16V	Reichelt	TON 22/63	1	
D1, D2, D3, D4, D9	UF5408		Reichelt	UF 5408	5	
Fa. RS-Components						
R88, R89	270R	50W	RS	107-4197	2	
Rel1, Rel2, Rel3, Rel4, Rel5	Signalrelais		RS	180-8798	5	
R27	4.7k	6W	RS	199-6586	1	
Montageschelle Elko C45			RS	543-052	1	5er-Pack
Fa. Schäffer-Apparatebau						
Frontplatten			Schäffer		2	
Fa. Shinrock						
Trafos			Shinrock		1	
Fa. TAD						
Noval-Sockel			TAD	S9CS	7	
C10, C16, C17, C23	2x50µF	500V	TAD	V-5050500R	41	
C2	1nF		TAD	V-MC1	1	
C11	0.1µF		TAD	V-MC100	1	
C36, C37, C38	100nF		TAD	V-MC100	3	
C8	0.1µF		TAD	V-MC100	1	
C7, C9, C13, C14, C19, C21, C25, C26, C30, C32, C35	22nF		TAD	V-MC22	11	
C4, C5, C39	4.7nF		TAD	V-MC4	3	
C34, C43, C44	47nF		TAD	V-MC47	3	
C31	470nF		TAD	V-MC470	1	
C6, C20. C46	0.68µF		TAD	V-MC680-160	3	
Fa. Tubetown						
Schutzecken			TT	ah4023	8	
Füße			TT	ah4906	4	
VR15	100k	log	TT	apo100-log	1	
VR1, VR4, VR6, VR8, VR11, VR16, VR18	1M	log	TT	apo1m-log	7	
VR7, VR12, VR17	25k	lin	TT	apo25	3	
VR2, VR5, VR10	250k	lin	TT	apo250	3	
VR13	250k	log	TT	apo250-log	1	
VR3, VR9	500k	log	TT	apo500log	2	
VR14	2x250k	lin	TT	apos250	1	
C45	50µF	500V	TT	cjj-47-500-a	1	42mm x 25mm
Elko-Halter			TT	cjj99	4	
C24	250pF		TT	csm250	1	
C3, C12, C22	470pF		TT	csm500	3	
Pilotlight Aufsatz klar			TT	feje-k	1	
Pilotlight			TT	felh01	1	
Frontstoff			TT	gc-ma-sp	0,3	
V1, V2, V4	GE 5751 JAN		TT	ge5751	3	
Griff			TT	ha3419	1	
Knöpfe			TT	kch-s	19	
V8, V9, V10, V11	Svetlana EL34		TT	sedel34	4	
Silikonlitze 0,5mm²	blau		TT	sil05-b	2	
Silikonlitze 0,5mm²	grün		TT	sil05-g	2	
Silikonlitze 0,5mm²	gelb		TT	sil05-ge	2	
Silikonlitze 0,5mm²	rot		TT	sil05-r	2	

Stückliste Müller "Classic"	zu Schaltplan Version 2.0 vom 02.03.2007					

Komponente	Beschreibung	Text	Lieferant	Teilenummer	Menge	Anmerkung
Silikonlitze 0,5mm²	weiß		TT	sil05-w	2	
V3, V5	z.B. Teslovak, TT		TT		2	
V6	TT12AX7		TT	tt12ax7	1	
V7	TT12AX7	balanced	TT	tt12ax7-b	1	
Lampe			TT	bulb47	1	
Piping	weiß		TT		2	
Eyelets	ca. 180 Stück		TT	eye05-25	8	

Divers						
Epoxyplatte 3mm dick	6,4cm x 44,5cm					
Epoxyplatte 3mm dick	6,4cm x 17,5cm					
Epoxyplatte 3mm dick	2,0cm x 12,8cm					
Epoxyplatte 3mm dick	3,6cm x 10,8cm					

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.